

Venkovní HD SDI kamera T-842-IR

manuál (český doplněk anglického originálního manuálu)

Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt kamery. Uvnitř kamery nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Důležité upozornění



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům nařízení vlády ČR a odpovídajícím evropským předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb. (evropská směrnice 2014/30/EU) a směrnicí o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863) - v platném znění.

Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardous Substances)

Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenoly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.



Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.



Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajistí, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím zařízení si pozorně prostudujte tento manuál, abyste předešli úrazu nebo poškození kamery. Tento manuál uschovejte.

Upozornění:

- ◆ Při poruše se kamery nepokoušejte opravit, přenechejte opravu kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- ◆ Chraňte kameru před vlhkostí a tekutinami.



- ◆ Používejte pouze napájecí zdroj určený k tomuto zařízení.
- ◆ Chraňte kameru před nárazy a vibracemi.
- ◆ K čištění používejte čistý hadík; pokud nebudeste kameru používat delší dobu, zakryjte kryt objektivu.
- ◆ Ujistěte se, že objektiv kamery nemíří přímo do slunce nebo silného zdroje světla, abyste předešli poškození snímacího čipu kamery.
- ◆ Chraňte kameru před laserovými paprsky.
- ◆ Ujistěte se, že je zajištěna cirkulace vzduchu, abyste zamezili přehřátí kamery.
- ◆ Neinstalujte kameru do prostředí s extrémně nízkými nebo vysokými teplotami (rozsah pracovních teplot je $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$)
- ◆ Neinstalujte kameru do vlhkého nebo prašného prostředí.
- ◆ Chraňte kameru před elektromagnetickým zářením.

Úvod

Tato HD kamera používá nejnovější snímací čip 1080P Panasonic CMOS podporuje snímání videa v rozlišení 1080P v reálném čase a přenos po rozhraní SDI.

Obsah balení

Balení musí obsahovat:

- Kamera (1ks)
- Uživatelský manuál (1ks)
- Šroub (4ks)
- L-klíč (1ks)

Vlastnosti

- ✓ Vysoké rozlišení a světelna citlivost
- ✓ Výstup HD-SDI
- ✓ Kompenzace protisvětla se zamaskováním přesvětlených míst (HLC)
- ✓ Digitální redukce šumu (DNR)
- ✓ OSD menu
- ✓ Režimy Den/Noc
- ✓ Privátní maska
- ✓ Kompenzace protisvětla (BLC)
- ✓ Detekce pohybu

Joystick a konektory

Stisknutím páčky joysticku otevřete menu nebo potvrďte výběr, vychýlením páčky joysticku nahoru/dolů se pohybujete mezi jednotlivými položkami menu, vychýlením páčky joysticku doleva/doprava můžete měnit nastavení jednotlivých položek.

Konektory

Viz obrázek v originálním manuálu

1...Napájecí konektor

2...CVBS video výstup

3...HD-SDI video výstup

Zaostření objektivu

Viz obrázek v originálním manuálu
1...Přiblížení (zoom)
2...Zaostření (focus)

Základní operace

Zapnutí/vypnutí kamery

Připojte videovýstup kamery k videovstupu monitoru/DVR, potom připojte kameru k napájení. Po spuštění systému můžete vstoupit do menu stisknutím tlačítka „OK“. Kameru vypnete odpojením napájecího konektoru.

OSD menu

Viz obrázek v originálním manuálu
Šipka znamená, že daná položka obsahuje podmenu. Mezi položkami menu se můžete pohybovat vychýlením páčky joysticku nahoru/dolů, vyběr položky provedete stisknutím tlačítka „OK“.

Objektiv (lens setup)

Podporuje manuální clonu i autoiris. Toto nastavení není třeba měnit.

Expozice (exposure)

Tato položka obsahuje 6 podmen: Závérka (shutter), Automatické řízení zesílení (AGC), Fotonásobič (sense-up), WDR, Odmlžení (defog) a Kompenzace protisvětla (backlight).

Závérka (shutter)

Lze nastavit: Automatická, 1/30, 1/60, FLK (pro nestálé světelné podmínky), 1/250, 1/500, 1/1000, x2.

Automatické řízení zesílení (AGC)

Výchozí hodnota je 6, upravte si hodnotu AGC, aby bylo dosaženo optimální kvality obrazu.

Fotonásobič (sense-up)

Zvyšuje citlivost kamery za zhoršených světelných podmínek.

Vypořádání se s velkými jasovými rozdíly (WDR)

Kompenzuje velké jasové rozdíly v obraze.

Odlmžení (defog)

Zlepšuje kvalitu obrazu za mlhy nebo snížené viditelnosti. Lze nastavit: nízké (low), střední (middle), vysoké (high), vypnuto (off).

Kompenzace protisvětla (BLC)

Potlačuje světlo namířené proti kameře. Můžete nastavit Zesílení (gain), Oblast (area) a Výchozí (default).

Zesílení (gain)

Čím vyšší úroveň zesílení nastavíte, tím bude obraz jasnější.

Oblast (area)

Pro vytvoření oblasti stiskněte tlačítko „OK“, pomocí joysticku nastavte počáteční bod a stiskněte „OK“.

Vychýlením páčky joysticku nahoru/doleva oblast zmenšíte, vychýlením páčky joysticku dolů/doprava oblast zvětšíte.

Pokud vyberete HSBL, přesvětlená místa budou potlačena, zatímco podsvětlená místa budou jasnější.

Podmenu HSBL obsahuje následující položky:

Výběr oblasti (select): Umožňuje přepínat mezi čtyřmi nastavitelnými oblastmi.

Zobrazení (Display): Zobrazí oblasti pro HSBL. Lze měnit umístění a velikost každé oblasti.

Úroveň (level): Nastaví úroveň kompenzace.

Režim (mode): Lze nastavit buď Den (all day) nebo noc (night)

Maska (black mask): Zamaskuje označené oblasti.

Výchozí (default): Vrátí vše do původního nastavení.

Vyvážení bílé (white balance)

Umožňuje nastavit teplotu barev podle prostředí. Režimy vyvážení bílé jsou: ATW (automatické), AWC -> SET (jednorázové nastavení podle prostředí), Indoor (vnitřní), Outdoor (venkovní), Manual (ruční nastavení).

Režim den/noc

Lze nastavit 3 hodnoty: Barva (trvale barevný režim), ČB (trvale černobílý režim) a EXT (přepínání mezi barevným a černobílým režimem podle externích světelných podmínek). Implicitně je nastaveno EXT.

Pokročilé nastavení (special)

Jazyk (language)

Na výběr máte 3 jazyky: angličtina, tradiční čínština a zjednodušená čínština.

Název kamery (camera title)

Umožňuje nastavit jméno kamery a jeho umístění na obrazovce.

Zrcadlení (mirror)

Umožňuje nastavit převrácení obrazu. Na výběr jsou 3 možnosti: převrácení podél vodorovné osy, převrácení podél svislé osy, převrácení podél obou os.

Detekce pohybu (motion)

Výběr oblasti (select): Umožňuje přepínat mezi třemi nastavitelnými oblastmi.

Zobrazení (display): Zobrazí oblasti pro detekci. Lze měnit umístění a velikost každé oblasti.

Citlivost (sensitivity): Umožňuje nastavit citlivost detekce.

Indikace (motion view): Na monitoru se objeví červený čtvereček, pokud je detekován pohyb.

Privátní maska (privacy)

Výběr oblasti (select): Umožňuje přepínat mezi osmi nastavitelnými oblastmi.

Zobrazení (display): Zobrazí oblasti pro zamaskování. Lze měnit umístění a velikost každé oblasti.

Barva (color): lze nastavit 16 barev pro masky.

Detekce poruch (defect)

Toto nastavení není třeba měnit.

Úprava obrazu

3D-DNR

Potlačení šumu (zrnění) v obraze. Čím vyšší úroveň nastavíte, tím čistší bude výsledný obraz. Lze nastavit zvlášť pro denní a zvlášť pro noční režim.

Ostrost (sharpness)

Nastaví ostrost obrazu. Lze nastavit zvlášť pro denní a zvlášť pro noční režim.

Jas (brightness)

Nastaví jas obrazu.

Gama korekce (gamma)

Nastavení korekce nonlinearity přenosu.

Zesílení modré (blue gain)

Nastaví úroveň modré.

Stínování objektivu (lens shading)

Lze nastavit Zapnuto (on) nebo Vypnuto (off).

NTSC/PAL

Nastaví normu videosignálu. Na výběr je buď NTSC nebo PAL.

Tovární nastavení (reset)

Tato funkce uvede kameru do výchozího továrního nastavení. Vyberte položku „Reset“ v OSD menu a stiskněte tlačítko „OK“. Pak zvolte „Factory“ a stiskněte „OK“. V tomto podmenu také můžete ověřit verzi firmwaru kamery.

Poznámka: Pokud opustíte menu nebo odpojíte kameru od napájení provedené změny se neuloží.

Specifikace

Snímací čip	1/3" CMOS
Počet pixelů	2010x1092
Závěrka	1/25 s (PAL), 1/30 s (NTSC) ~1/67500 s
Minimální úroveň osvětlení	0 lux při zapnutém IR
Rozlišení	1000 TVř
Řízení objektivu	DC
Objektiv	4,2mm/62°
Vyvážení bílé	Automatické, jednorázové nastavení podle prostředí, vnitřní, venkovní, manuálně nastavitelné
Režim den/noc	ICR
Odstup signál/šum	Minimálně 50 dB
Dosah IR	30 m
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Krytí IP66
3D-DNR	Podporováno
Kompenzace protisvětla	BLC/HLC
Úprava obrazu	Jas, ostrost, atd.
WDR	100 dB
Zrcadlení	Převrácení podél vodorovné osy, podél svislé osy, podél obou os
Stínování objektivu	Podporováno
Efektivní počet pixelů	1080P (1920x1080)
Počet snímků za sekundu	30 (60 Hz, NTSC), 25 (50 Hz, PAL)
Video výstup	Kompozitní analogový videosignál 1Všš/75Ω HD-SDI 1Všš/75 Ω
Alarmový výstup	Podporován
Napájení	DC 12V
Pracovní teplota	-10°C~+50°C
Vlhkost prostředí	10~90% RH (bez kondenzace)
Rozměry (mm)	76x171
Hmotnost	600g