

DOME kamera barevná KPT 145D

Upozornění:

Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou, kamery montujte na stabilní místa bez vibrací.

Důležité upozornění



Tento výrobek odpovídá základním požadavkům nařízení vlády ČR a odpovídajícím evropským předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nařízení vlády NV č. 117/2016 Sb. (evropská směrnice 2014/30/EU) a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská směrnice 2011/65/EU a její novelou 2015/863) - v platném znění.

Výrobek je označen značkou shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardous Substances)

Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863 týkající se omezení použití některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenylly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.



Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.



Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na tříděný odpad.



Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Obsah balení:

- Kamera
- Návod.

Technické údaje:

Kamera	DOME kamera barevná KPT 145D
Snímací čip	1/3" CCD
Počet pixelů	PAL: 752x582 (HxV)
Horizontální rozlišení	540 TV řádků

IR přisvícení	24 IR LED – 850 nm
Dosvit IR	20 m uvnitř / 15 m venku
Poměr S/Š	48dB (AGC vypnutu)
Elektronická závěrka	1/50 až 1/100000s.
Objektiv	4mm
Úhel záběru	64°
Video výstup	1 Vš-š, 75 Ω, BNC
Napájení	DC12 V ± 10 %
Proudový odběr	80mA / 240 mA s IR
Rozměry	Průměr 93mm x výška 64mm
Váha	185g

Instalace – viz obrázky v originálu manuálu (OM)

1. Pootočte spodní část DOME krytu kamery proti směru hodinových ručiček a sejměte jej (viz obr.v OM)
2. Označte si na stropu pozici pro otvor pro přívodní kabel a upevňovací šrouby, vyvrtejte ve stropu otvor, protáhněte přívodní kabel a přišroubujte základnu kamery na strop. (viz.obr.v OM)
Poznámka: Upevňovací šroubky nejsou součástí dodávky – použijte vhodné šrouby.
Pokud není možné protáhnout přívodní kabel stropem, je možné použít v základně předlisovaný výřez a vývod vést po stropu (viz obr. V OM)
3. Nastavte požadovaný záběr kamery, zasuňte DOME kryt zpět do základny a otočte jej ve směru hodinových ručiček.

Připojení:

► Pro napájení použijte pouze stabilizovaný zdroj DC 12V (± 10 %). Plus je na středu konektoru.
Video výstup: BNC konektor 75Ω

UPOZORNĚNÍ: Udržujte dome kryt čistý. **K čištění dome krytu používejte pouze měkký čistý hadřík.**
Nepoužívejte papírové kapesníky nebo ubrousky ani organická rozpouštědla!!!

